

Artikelnummer	Artikelname
433408006	KOPP Kuara 8.0-3-H: Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, Nennleistung: 8000W

KOPP Kuara 8.0-3-H: Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, mit Kopp Smart-WIFI Dongle Art. Nr. 4360.4005.2, Nennleistung: 8000W/12,8 A; 2+1 MPP-Tracker, DC-Schalter, max. PV-Generatorleistung: 10,4 kWp, mit Kopp Smart-Meter Art. Nr. 4360.1002.0



Technische Daten		433408006
Höhe	519,0 mm	
Drahtlos	nein	
Tiefe	198,0 mm	
Mit Trafo	nein	
Ausgangsnennleistung AC	8000	
Max. Eingangsstrom bei DC	40,00 A	
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker	26,00 A	
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	26,00 A	
Integrierter DC-Schalter	ja	
Breite	449,0 mm	
Gewicht	28,000 kg	
Europäischer Wirkungsgrad	97 %	
Max. Eingangsleistung DC	10400	
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2	
Notstromfähig	ja	
Nutzbare Batteriekapazität	0 kWh	
Schutzart	IP65	
Batterie eingebaut	nein	
Display	LCD	
Einspeisephasen	3-phasig	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	
Ethernet	ja	
Bemessungsspannung MPP	160 - 950 V	
Max. Wirkungsgrad	98 %	
Mit Datenlogger	nein	
Geeignet für Außenmontage	ja	
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	2	
DC-Anschluss	Steckverbinder	
AC-Anschluss	Steckverbinder	
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	32,00 A	